



BANCO DE BATERIAS...ETC, DESDE QUANDO GARANTA UMA AUTONOMIA DE 06 HORAS. FORNECER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA SOLUCAO OFERTADA E ANEXAR PROSPECTOS. 7) 30 TRONCOS DIGITAIS E1, COM DDR BIDIRECIONAIS 8) 04 PORTAS PARA RAMAIS DIGITAIS; 9) 04 APARELHOS DIGITAIS COM DISPLAY ALFANUMERICO, VIVA VOZ, FUNCAO BINA, COM NO MINIMO 10 TECLAS DE FUNCOES PROGRAMAVEIS ALEM DAS TECLAS DE FUNCOES FIXAS, A 2 FIOS E TELEALIMENTADAS, CONFORME ITEM 2.1.9 10) SISTEMA DE TARIFACAO, FOR WINDOWS, NAO COTAR O MICRO, CONFORME ITEM 2.1.10 11) 01 MODEM PARA TELEMANUTENCAO 12) COTAR REDE INTERNA SEPARADAMENTE. CONFORME ITEM 2.1.6 2.1.3. CAPACIDADE FINAL : PELO MENOS, 30 TRONCOS DIGITAIS , 16 TRONCOS ANALOGICOS, 160 RAMAIS ANALOGICOS E 08 PORTAS RAMAIS DIGITAIS CARACTERISTICAS DOS APARELHOS ANALOGICOS: 1) SINALIZACAO DECADICA E MULTIFREQUENCIAL. 2) MEMORIA DO ULTIMO NUMERO DISCADO, PERMITINDO RETECLAGEM. 3) TECLA R OU FLASH, COM TEMPO DE ABERTURA DE LOOP COMPATIVEL COM A CENTRAL, DE MODO A PERMITIR CONSULTA E/OU TRANSFERENCIA DE LIGACOES. 4) ATENDER NORMAS ANATEL APLICAVEIS. 5) ANEXAR CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO 2.1.5. FACILIDADES DO TERMINAL DE ATENDIMENTO. 1) RETENCAO DE CHAMADAS DE ENTRADA, QUANDO NAO FOR POSSIVEL A OPERADORA EXPEDIR-LAS					IMEDIATAMENTE. 2) DISCAGEM ABREVIADA. 3) POSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DE HEAD-FONE, ALEM DO MONOFONE CONVENCIONAL. 4) SINALIZACAO VISUAL E SONORA DAS CHAMADAS DESTINADAS TELEFONISTA. 5) SERVICO NOTURNO . 6) TRANSFERENCIA COM E SEM CONSULTA. 7) RETECLAGEM DO ULTIMO NUMERO DISCADO. 8) CADEADO ELETRONICO. 2.1.9. APARELHOS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS O EQUIPAMENTO DEVERA PERMITIR A CONEXAO DE TELEFONES DIGITAIS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS E FACILIDADES : 2.1.9.1 CONEXAO AO ITENS ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO EMPRESA MARCA VALOR (R\$) EQUIPAMENTO ATRAVES DE UM UNICO PAR DE FIOS TELEFONICOS COMUM . 2.1.9.2 A ALIMENTACAO DEVERA SER DA CENTRAL, NAO SE ADMITINDO ALIMENTACAO LOCAL. 2.1.9.3 O DISPLAY DEVERA APRESENTAR AS SEGUINTES INFORMACOES : NUMERO DO RAMAL CHAMADO E O NOME DO USUARIO DO MESMO. .INDICACAO ANTES DO ATENDIMENTO SE A LIGACAO E INTERNA OU EXTERNA. 2.1.9.4 INDICACAO DO NUMERO DE A. FUNCAO BINA. NO CASO DA REDE PUBLICA ESTAR IMPOSSIBILITADA DE FORNECER O NUMERO DE A, O PABX DEVERA DAR CONTINUIDADE AO COMPLETAMENTO DA CHAMADA, SEM PERDA, APRESENTANDO OU NAO OS DIGITOS JA RECEBIDOS NO DISPLAY. 2.1.9.5 POSSIBILIDADE DE REALIZAR CHAMADAS MEDIANTE O TECLADO DIGITAL SEM NECESSIDADE DE RETIRAR O MONOFONE DO GANCHO. 2.1.9.6				
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--